

U_{P0}/S₀ Adapter



Umsetzer von 2-Draht-U_{P0} auf 4-Draht-S₀



- 1 interner S₀-Port (Mehrgeräteanschluss, DSS-1) über 2-Drahtverbindung
- Einfachste Installation über Westernsteckverbindungen, alternativ Festinstallation über Schraubklemmen
- 2 RJ-45-Anschlüsse für ISDN-Systemtelefone der COMfortel®-Serie und ISDN-Endgeräte
- LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Betrieb als Tisch- und Wandgerät

Ihre Vorteile im Detail

Mit dem U_{P0}/S₀ Adapter werden ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und Standard-ISDN-Endgeräte an

den U_{P0}-Port eines ITK-Systems adaptiert. So können sehr einfach „alte“ 2-adrige Kabel auch für ISDN-Anbindungen verwendet werden.

Leistungsmerkmale im Überblick

FUNKTIONEN

- Adapter zum Anschluss an den 2-Draht- U_{P0} -Port, Umsetzung auf 4-Draht- S_0 -Schnittstelle
- 1 interner S_0 -Port mit 2 Anschlussbuchsen für 2 Systemtelefone oder ISDN-Endgeräte
- Speisung über den U_{P0} -Port
- Installation über Western-Steckverbindungen, Festinstallation über Schraubklemmen möglich
- LEDs zur Anzeige der Betriebszustände

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: über den internen U_{P0} -Port des ITK-Systems

- Anschlüsse: 1 x U_{P0} -Port zum Anschluss an das ITK-System, 2 x S_0 -Port Euro-ISDN (DSS-1), PTMP
- Reichweite interner S_0 -Port: ca. 150 m
- Gehäusematerial: Kunststoff, grau
- Abmessungen (D x H): \varnothing 95 mm x 33 mm
- Gewicht: ca. 100 g
- Konformität: CE

LIEFERUMFANG

- U_{P0}/S_0 Adapter
- U_{P0} -Anschlusskabel RJ-45/RJ-11 (ca. 4 m lang)
- Montagematerial (Schrauben und Dübel)
- Bedienungsanleitung

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: UP0/S0 Adapter

Artikelnummer: 90436

EAN-Code: 4019377904367