

COMfortel® 600



Vielseitiges, komfortables Analogtelefon in attraktivem Design, mit kontrastreichem Display und Zielwahltasten



- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch des Kommunikationsservers
- Telefonbuch für 99 Rufnummern mit Namen
- 10 programmierbare Tasten für Zielwahlen
- Separate Schnittstelle für schnurgebundene Headsets
- Freisprechfunktion

Ihre Vorteile im Detail

Schon das Einsteigermodell unserer COMfortel-Reihe vertraut auf ein Tastenkreuz zum souveränen Navigieren durchs Menü. Zusammen mit den neigungsverstellbaren Gehäusefüßen verspricht dies Entlastung in der täglichen Praxis – z. B. als Nebenstelle an einem ITK-System. Speziell in Hotels, Handwerk und Industrie hat sich auch die Möglichkeit zur Wandmontage bewährt.

Am analogen Nebenstellenanschluss sorgt das COMfortel 600 mit vielen nützlichen Funktionen für großen Komfort beim Telefonieren: Alle Rufnummern, die im lokalen oder zentralen Telefonbuch hinterlegt

sind, werden z. B. auf dem gestochenen scharfen, dreizeiligen LC-Display mit Namen angezeigt. Kristallklar ist auch der Klang, der Ihren Gesprächspartner in „greifbare“ Nähe rückt – egal ob Sie mit Hörer, im Freisprechbetrieb oder mit angeschlossenem Headset COMfortel H-100 analog telefonieren.

Obwohl sich das COMfortel 600 als Nebenstelle an unseren ITK-Systeme besonders wohlfühlt, kann es problemlos an a/b-Ports von Telefonanlagen anderer Hersteller oder sogar direkt an analogen Amtanschlüssen betrieben werden.

Leistungsmerkmale im Überblick

SYSTEMFUNKTIONEN

- Programmierbare Zielwahltafeln (10)
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch des markeneigenen Kommunikationsservers
- Mikrofonstummschaltung
- Telefonbuch, 99 Einträge mit Namen
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Tisch- und Wandmontage

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90118 / COMcompact 4000
- 90334 / COMcompact 5200
- 90335 / COMcompact 5200R
- 90336 / COMcompact 5500R
- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX
- 90346 / COMfortel® H-100 analog

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: über den a/b-Port

- Leistungsaufnahme: max. 0,8 W
- Systemanschluss: a/b-Port
- Headset: separate Schnittstelle für schnurgebundene Headsets
- Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Funktionstasten
- Display: 3-zeiliges LCD, alphanumerisch, monochrom
- LEDs: 4 (rot)
- Telefonhörer: Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompaktibel
- Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt
- Lautsprecher: 8 Ohm, Ø 52 mm
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
- Gewicht: ca. 940 g
- Konformität: CE

LIEFERUMFANG

- Grundgerät
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- Anschlusskabel RJ-11/RJ-11 (ca. 3 m lang)
- Adapter TAE-F/RJ-11
- Bedienhandbuch (Deutsch/Englisch)

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: COMfortel® 600

Artikelnummer: 90064

EAN-Code: 4019377900642